

Especificações

Alimentação: 100Vac a 240Vac, Full-Range, 60Hz 12VDC (opcional).

Consumo: 17W.

Corrente máxima de consumo na entrada (AC): 0,5A.

Dimensões: sem o braço – Largura: 250 mm x Altura: 1025 mm x

Profundidade: 255 mm; com o braço – Largura: 250 mm x Altura: 1025 mm x

Profundidade: 1075 mm.

Peso: 28 Kg.

Sistema de mecanismo com deslocamento horizontal do braço.

Braço em tubo de aço inox.

Catraca em aço carbono com pintura epoxi de alta resistência.

Características do mecanismo de giro: Movimento horizontal do braço para permitir a passagem de cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê.

Comunicação

Comunicação: Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP).

IP fixo ou DHCP.

Permite comunicação com redes locais ou remotas.

Capacidade de armazenamento

Capacidade máxima de armazenamento: 30.000 registros.

Memória não volátil, para garantir a segurança dos dados armazenados na memória.

Lista para controle de acesso

Até 15.000 usuários, de 4 até 14 dígitos.

Até 14.564 usuários, para 15 e 16 dígitos.

Até 100 tabelas de horário para controle de acesso.

Especificações das catracas com leitor de proximidade

Dois leitores de proximidade 125 KHz.

Especificações das catracas com leitor smartcard

Dois leitores mifare, 13.56 Mhz.

Relógio

Relógio interno com precisão de 1 (um) minuto por ano.

Horário de Verão.

Possibilidade de ajuste do relógio no próprio equipamento ou via software.

Bateria interna para manter o relógio atualizado.

Calendário Perpétuo.

Teclado

Teclado com 16 (dezesseis) teclas de silicone tipo manta.

Teclado numérico de funções: permite cadastro de 10 funções especiais configuráveis.

Display

Display com backlight, 2 (duas) linhas, 16 (dezesseis) colunas.

Leds de sinalização

Leds de sinalização nas cores verde e vermelho para indicação de catraca liberada ou bloqueada.

Saída acionamento externo

Saída de acionamento externo: saída de 12Vcc com capacidade de corrente de até 1A.

Botoeira

Permite a liberação dos braços através de um botão externo de liberação.

Contador de giros

Função de contador de giros no sentido horário e anti-horário recebidos e visualizados em software Gerenciador de Inners 5.

Sirene

Conexão de sirene para até 100 horários programados.

Revista

Sinalização de seleção para revista.